



Loewe **radio.frequency**

Radio portatile DAB+

In onore dei 100 anni della nostra azienda fondatrice: Radio Frequenz GmbH

Berlin Radio stereo con FM, DAB+, EWF e Bluetooth

28 watt di potenza musicale totale

Display dimmerabile, sveglia e funzione snooze

USB-C con caricabatteria, fino a 14 ore di autonomia portatile, leggera e robusta

Intarsi in vero legno di quercia sulla parte superiore e inferiore



LOEWE. è stata fondata dai fratelli Loewe come Radio Frequenz GmbH a Berlino nel 1923. Ancora oggi progettiamo, sviluppiamo e produciamo elettronica di consumo - Made in Germany.

bild - è la parola tedesca che indica una foto o un'immagine.

klang - è la parola tedesca che indica il suono o il tono.

Scheda Tecnica
Loewe **radio.frequency**
Agosto 2023

LOEWE.

loewe.tv     

Loewe **radio.frequency**

Radio portatile DAB+



**100 anni Loewe,
100 anni Radio Frequenza.**

In occasione del 100° anniversario della fondazione di Radio Frequenz GmbH a Berlino da parte dei fratelli Loewe e per ricordare la loro prima radio, il leggendario ricevitore locale Loewe OE 333 con triplo tubo, Loewe radio.frequency offre una tecnologia all'avanguardia e il funzionamento più semplice in uno spazio minimo.



**Design senza tempo,
divertimento duraturo.**

La perfezione per gli amanti del design e dell'audio. Uno stile comunicativo elegante e l'accurata selezione dei materiali, come il tessuto acustico appositamente sviluppato da Loewe nel colore basalt grey del sistema Loewe e gli intarsi in vero legno naturale di quercia canadese, si combinano per creare un design unico.



**Funzionamento semplice,
suono pieno.**

Tecnologia all'avanguardia con DAB+, Bluetooth, funzione di ricarica USB-C e batteria al litio, combinata con un funzionamento semplicissimo, estrema praticità e portabilità e un suono sorprendentemente denso grazie alla potenza di 28 watt con tre driver, per un divertimento radiofonico indipendente sempre e ovunque.

Colore

 basalt grey & pura quercia

Modello

radio.frequency

N. Articolo

62620

Loewe radio.frequency

Radio portatile DAB+



Tutti i nomi di prodotti e aziende sono marchi di fabbrica™ o marchi registrati® dei rispettivi proprietari. Il loro utilizzo non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte loro.

Dati Tecnici	
Loewe	radio.frequency
Audio	
Acoustic speaker concept	closed + passive membranes
Channel configuration (speaker layout)	2.0 (stereo)
Output (watts sine / music)	14 / 28
Driver (active + passive)	2 (2x 2,5")
Orientation front / side / up / rear firing	● / — / — / —
2-channel crossover	●
Class-D amp	●
Frequency range (Hz)	80-20.000
Individual bass and treble control / Loudness	● (EQ settings)
Display	
Screen resolution (pixels)	multi segment
Display technology	LCD (dimnable)
Screen diagonal (cm/inch)	7,0 / 2,7
Reception	
DAB reception band III (MHz) / EWF	174,9 - 239,2 / ●
UKW (analog FM radio) / RDS	87,5 - 108,0 / ●
Operation	
Smart apps (all: Android + iOS)	my Loewe app
Multimedia	
Bluetooth music player	●
FM / DAB+ / Internet radio	● / ● / —
Connectivity and Interfaces	
USB	1 x USB-C (charge)
Bluetooth	●
Headphone out	●
Antenna IEC	● (fixed telescope)
Kensington anti theft lock	●
Network	
Bluetooth standard	5.0
Bluetooth power (max. mW)	<3
Bluetooth frequency range	2,4 GHz
Bluetooth protocols	A2DP SNK, AVRCP
Energy	
Mains voltages AC	100-240V, 50/60 Hz
Power consumption standby / network standby (watts)	<0,75 / — (original power supply)
Mobility	
Battery type	7,4V / 2200mAh
Charging current	9V, 2A
Charging time	3h
Playing time	12-14h @ 60dB
Environment	
Ambient temperature while in operation	5-40° C
Relative humidity (non-condensing)	35-90%
Dimensions	
Weight (approx. kg) excl. / incl. standard setup solution	1,2
W* x H x D (approx. cm) without setup solution (* incl. signature flag)	21,1 x 13,2 x 6,8
Scope of Delivery	
Manual / power cord	● / USB-C cable (90 cm)
Others	USB-C power adapter (EU, UK, AUS)

● = disponibile — = non disponibile
Le modifiche tecniche e le opzioni di consegna sono soggette a variazioni senza preavviso. La gamma di prodotti può essere diversa e può variare a seconda del Paese. Le richieste di assistenza sono gestite individualmente.